Mighty Lite BT

Mini amplificateur à modélisation

Mode d’emploi

3W Bluetooth 3 canaux 10 rythmes

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification apporté sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

NOTE : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Écarter l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans les conditions d'exposition d'une utilisation portable.

Le symbole d'éclair dans un triangle signifie « Risque électrique ! ». Il indique la présence d'informations sur la tension de fonctionnement et les risques potentiels d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle signifie « Attention ! ». Veuillez lire les informations figurant à côté de tous ces signes d'avertissement.

Sommaire

Introduction.....03
Caractéristiques principales.....03
Panneau de commande.....04
Interface et commandes.....05
Sélecteur de canal.....06
Entrée auxiliaire.....06
Battue du tempo.....06
Prise casque.....06
Lecture de rythme.....07
Connexion Bluetooth.....08
Installation des piles.....09
Caractéristiques techniques.....09

Introduction

Le NUX Mighty Lite BT est une nouvelle référence dans la catégorie des mini-amplificateurs. Un amplificateur de guitare tout-en-un, portable, petit et léger. C'est un ampli pour travailler votre instrument à très faible puissance, que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle pièce de votre maison, poser sur un bureau ou emmener où vous le voulez pour jouer de façon impromptue, grâce à son alimentation par piles ou par connexion USB à une batterie.
Il dispose de 3 canaux, d'une réverbération et d'un délai numériques intégrés, ainsi que d'une interface conviviale. Il possède également une entrée auxiliaire et une connexion Bluetooth pour jouer par dessus votre propre musique, d'une sortie casque et d'une sortie ligne avec émulation de baffle pour travailler en silence ou s'enregistrer. Vous pouvez améliorer votre capacité à improviser grâce à la boîte à rythmes et au métronome intégrés.

Caractéristiques générales

- Puissance de sortie de 3 watts
- 3 canaux (Son clair - Overdrive - Distorsion)
- 2 effets (délai - réverbération)
- 9 rythmes de batterie et un métronome
- La commande de battue de tempo (Tap) gère le temps de retard de l'effet délai et le tempo des rythmes
- Connexion Bluetooth
- Fonctionne avec un adaptateur secteur 9 V, une connexion USB à une batterie ou 6 piles AA.

Panneau de commande

Interface et commandes

Interrupteur d'alimentation : mise sous/hors tension

Gain : règle le niveau du signal d'entrée et le niveau de saturation dans les modes Overdrive et Distorsion.

Volume : règle le niveau du volume de sortie.

Tone : égaliseur de correction tonale (sens anti-horaire : plus de basses, sens horaire : plus d'aigus).

DLY/RVB : en tournant le bouton dans le sens horaire, vous contrôlez le niveau de mixage du délai dans la moitié gauche de sa course et le niveau de mixage de la réverbération dans la moitié droite de sa course. Lorsque le bouton arrive à la section réverbération, le délai est désactivé.

Le Mighty Lite BT NUX a des touches à LED multicolores qui indiquent la fonction actuelle de l'amplificateur.

Sélecteur de canal

Appuyez une fois sur le sélecteur de canal.
Couleur du sélecteur de canal :
VERT - Son clair
JAUNE - Overdrive
ROUGE - Distorsion

Battue du tempo

Maintenez la touche TAP pressée pendant 1,5 seconde pour régler le temps de retard (ou le tempo du rythme si la boîte à rythmes est activée).

Couleur de la touche TAP :
CLIGNOTEMENT JAUNE - Réglage du temps de retard du délai
CLIGNOTEMENT ROUGE - Réglage du tempo du rythme

Entrée auxiliaire

Connexion audio externe par câble mini-jack de 3,5 mm.

Prise casque

Sortie casque sur mini-jack de 3,5 mm.

Lecture de rythmes

Lecture de rythme :
Appuyez une fois sur la touche de lecture du rythme.
Couleur de la touche de lecture du rythme :
BLANC - Lecture du rythme
Le bouton Drum contrôle le niveau de volume du rythme lorsque la boîte à rythmes est activée.

Changement de rythme :
Maintenez la touche de lecture du rythme pressée pendant 1,5 seconde et utilisez le bouton Drum pour passer d'un style de rythme à un autre.

Couleurs préréglées pour les rythmes :

ROUGE	Métronome
VERT	Pop
BLEU	Métal
JAUNE	Blues
JAUNE FONCÉ	Country
ROSE	Rock
ROUGE PÂLE	Ballade
VERT PÂLE	Funk
BLEU PÂLE	RnB
JAUNE PÂLE	Latino-américain

Connexion Bluetooth

Dès qu'on allume l'amplificateur, le Bluetooth est prêt à s'appairer avec n'importe quel téléphone mobile ou tablette. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile / tablette et recherchez le "NUX MIGHTY LITE" puis sélectionnez-le lorsqu'il apparaît dans le menu de l'appareil.

Voyant Bluetooth clignotant :
En attente - Prêt à l'appairage

Voyant Bluetooth fixement allumé :
Connecté

Volume Bluetooth :
Le bouton Drum contrôle le volume Bluetooth lorsque la boîte à rythmes est désactivée

Bluetooth ON/OFF :
Maintenez le sélecteur de canal pressé pendant 1,5 seconde

Installation des piles

Il faut 6 piles AA pour alimenter l'amplificateur NUX Mighty Lite. Pour utiliser des piles comme source d'alimentation ou pour les changer, veuillez ouvrir le couvercle de leur compartiment situé à l'arrière de l'amplificateur.

Caractéristiques techniques

- Intensité du courant : ~135 mA
- Impédance :
  Entrée INPUT: 1 MΩ
  Entrée AUX IN : 10 KΩ
- Rapport Signal/Bruit : 88 dB
- Puissance : 3,2 W RMS
- Puissance nominale : 4,2 W
- Haut-parleur : 4 Ω, 5 W
- Taille du haut-parleur : 3"
- Réponse en fréquence : 40 Hz-16 kHz
- Alimentation électrique : CC 9 V (pointe : négatif) / 6 piles AA / USB 5 V
- Version de Bluetooth : 4.2
- Portée : 10 m
- Dimensions : 166 mm x 98 mm x 124 mm
- Poids : 720 g

Accessoires : mode d'emploi, adaptateur secteur

*Caractéristiques techniques et aspects sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Marquage CE pour les normes européennes harmonisées

Le marquage CE qui est apposé sur les produits à alimentation électrique de notre société est en parfaite conformité avec les normes harmonisées EN 55032:2012/AC:2013 et EN 55024:2010 selon la directive 2014/30/EU du Conseil européen sur la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la norme EN 60065:2014+ AC:2016 selon la directive 2014/35/EU du Conseil européen sur les basses tensions.

© 2017 Cherub Technology – Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Cherub Technology.

www.nuxefx.com

Fabriqué en Chine